

## Bedienung

02/2011 / Id.-Nr. 400 235 892



### Hinweis:

Die Bedienung der IP Video-Hausstation erfolgt mit den Tasten und menügesteuert über das Display.




### Hinweis:

Bestimmte Funktionen werden im Display nur dann angezeigt, wenn diese zuvor in der IP Inbetriebnahme Software eingerichtet wurden.

## Bedienmenü einschalten

**Taste**

**Ergebnis**




Auf dem Display erscheint das Bedienmenü.

## Menüsteuerung


**Taste**

**Funktion**



### Steuertasten

Mit den Steuertasten bewegen Sie sich innerhalb der Menüstruktur. Der angewählte Menüpunkt wird durch den Laufbalken hervorgehoben. Mit der Steuertaste „<“ kann der Menüpunkt verlassen werden. Abhängig vom Menüpunkt werden die möglichen Bewegungsrichtungen im Display dargestellt.



### Auswahl taste

Mit der Auswahl taste aktivieren Sie den durch den Laufbalken hervorgehobenen / markierten Menüpunkt. Abhängig vom Menüpunkt öffnet sich ein neues Menü mit weiteren Auswahlmöglichkeiten. Ausgewählte Einstellungen werden mit einem „✓“ am Zeilenende gekennzeichnet.

## Bedienung bei aufgelegtem Hörer

Um Geräteeinstellungen vorzunehmen oder Funktionen auszuführen, ist das Bedienmenü aufzurufen.

Menü
Conciergeruf*
Internrufe*
Schaltbefehle*
Rufweiterleitung*
Türöffnerautomatik*
ED-Türöffnerautomatik*
Audio
Video
Sprache
Netzwerkinfo
Beenden



### Hinweis:

Alle mit \* gekennzeichneten Menüpunkte werden nur nach vorheriger Aktivierung in der IP Inbetriebnahme Software angezeigt.

### Menüpunkt „Conciergeruf“

- Menüpunkt „Conciergeruf“ auswählen.

Der Bediener hat nun 30 Sekunden Zeit den Hörer abzunehmen und somit die Verbindung aufzubauen. Es erscheint eine Statusmeldung im Display. Das Gespräch wird durch Auflegen des Hörers beendet.

### Menüpunkt „Internrufe“

- Menüpunkt „Internruf“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfügbaren Teilnehmern.

- Teilnehmer auswählen.

Der Bediener hat nun 30 Sekunden Zeit den Hörer abzunehmen und somit die Verbindung aufzubauen. Es erscheint eine Statusmeldung im Display. Das Gespräch wird durch Auflegen des Hörers beendet.

### Menüpunkt „Schaltbefehle“

- Menüpunkt „Schaltbefehl“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfügbaren Schaltbefehlen.

- Schaltbefehl auswählen.

Auf dem Display erscheint eine kurze Bestätigung, dass der Schaltbefehl ausgeführt wurde. Nach 3 Sekunden erfolgt der Rücksprung in das Menü Schaltbefehl.



**Hinweis:**

Für jeweils 2 zusätzliche Schaltbefehle wird ein IP Schaltgerät 1 9581 00 benötigt.

**Menüpunkt „Rufweiterleitung“**

- Menüpunkt „Rufweiterleitung“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Auswahlliste mit Untermenüpunkten.

Rufweiterleitung
Rufweiterleitungsziel
Art der Weiterleitung
EIN
AUS
Zurück

Untermenüpunkt „Rufweiterleitungsziel“

- Untermenüpunkt „Rufweiterleitungsziel“ auswählen.  
Auf dem Display erscheint eine Auswahlliste mit Teilnehmern.
- Gewünschten Teilnehmer für Rufweiterleitung auswählen  
Das Rufweiterleitungsziel wird mit einem Häkchen markiert.

Untermenüpunkt „Art der Weiterleitung“

- Untermenüpunkt „Art der Weiterleitung“ auswählen.  
Auf dem Display erscheint eine Auswahlliste mit Untermenüpunkten.


Art der Weiterleitung
Sofort
Nach Zeit (15 Sekunden)
Bei besetzt
Zurück

- Gewünschte Art der Weiterleitung auswählen  
Die Art der Weiterleitung wird ausgewählt und mit einem Häkchen markiert.  
Eine aktive Rufweiterleitung wird in der linken oberen Ecke des Displays mit folgendem Zeichen gekennzeichnet:



### Menüpunkt „Türöffnerautomatik“

Im Menüpunkt „Türöffnerautomatik“ kann die Türöffnerautomatik (Portamat) ein- und ausgeschaltet werden.

Eine aktivierte Türöffnerautomatik wird durch ein Schlüsselsymbol in der linken oberen Ecke im Display gekennzeichnet:  und die Türöffnertaste wird hell hinterleuchtet.

AUTO




**Hinweis:**

Für diese Funktion muss die Berechtigung in der IP Inbetriebnahme Software erteilt sein.

### Menüpunkt „ED- Türöffnerautomatik“

Im Menüpunkt „ED-Türöffnerautomatik“ kann die Etagen-Türöffnerautomatik (Portamat) ein- und ausgeschaltet werden.

Eine aktivierte Türöffnerautomatik wird durch ein Schlüsselsymbol in der linken oberen Ecke im Display gekennzeichnet:  und die Türöffnertaste wird hell hinterleuchtet.

AUTO



**Hinweis:**

Für die ED-Türöffnerautomatik wird ein freier Kanal eines Schaltgerätes 1 9581 00 benötigt.

### Menüpunkt „Audio“

► Menüpunkt „Audio“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Auswahlliste mit Menüpunkten.

Audio
Rufton
Ruftonlautstärke
Sprachlautstärke
Zurück

### Menüpunkt „Rufton“

- Menüpunkt „Rufton“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Auswahlliste mit Untermenüpunkten.

- Gewünschten Untermenüpunkte auswählen

Untermenüpunkt	Einstellmöglichkeiten
Türruf	Türruf (Standardrufton): Rufton 1 Rufton 2 Rufton 3 Rufton 4 Zurück
Etagenruf	Die Einstellungen zum Türruf, zum Etagenruf, sowie zur Türstation werden auf gleiche Weise vorgenommen.
Türstation 1	
Türstation 2	
Zurück	

#### Menüpunkt „Ruftonlautstärke“

- Menüpunkt „Ruftonlautstärke“ auswählen.

Auf dem Display erscheint ein Laufbalken mit prozentualer Darstellung der aktuellen Ruftonlautstärke.

- Gewünschte Ruftonlautstärke mit den Cursortasten einstellen

Die Einstellungen zur Sprachlautstärke werden auf gleiche Weise vorgenommen

#### Menüpunkt „Video“

- Menüpunkt „Video“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Auswahlliste mit Menüpunkten.

Video
Helligkeit
Kontrast
Videoeinschaltdauer
Zurück

#### Menüpunkt „Helligkeit“

- Menüpunkt „Helligkeit“ auswählen.

Auf dem Display erscheint ein Bild mit einem Laufbalken der aktuell eingestellten Helligkeit.

- Gewünschte Helligkeit mit den Cursortasten einstellen.

Die Einstellung des Menüpunktes Kontrast wird sinngemäß auf die gleiche Weise vorgenommen.

Menüpunkt „Videoeinschaltdauer“

- Menüpunkt „Einschaltdauer“ auswählen.  
Auf dem Display erscheint eine Minutenangabe der aktuell eingestellten Einschaltdauer.
- Gewünschte Einschaltdauer zwischen minimal 30 Sek. und maximal 5 Min in Schritten zu 60 Sek. mit den Cursortasten einstellen.

**Menüpunkt „Netzwerkinformation“**

- Menüpunkt „Netzwerkinformation“ auswählen.

Auf dem Display erscheinen die Angaben zur Netzwerkinformation (hier beispielhaft wiedergegeben):

Netzwerkinformation	
IP-Adresse:	169.254.20.128
Hostname:	Ritto_I_8F2018
MAC:	00:50:c2:8F:20:18
Beschreibung:	IP Video- Hausstation Wohnung 1

**Menüpunkt „Sprachauswahl“**

- Menüpunkt „Sprachauswahl“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Auswahlliste mit Sprachen.

- Gewünschte Sprache mit den Coursortasten wählen und mit OK bestätigen.

**Menüpunkt „Beenden“**

- Menüpunkt „Beenden“ auswählen.

Das Display erlischt.

**Bedienung bei abgenommenem Hörer**

Wird der Hörer abgenommen erscheint das Menü „Verbindungsaufbau“.

**Menü „Verbindungsaufbau“**

- Nehmen Sie den Hörer ab

Menü „Verbindungsaufbau“ erscheint.

- Gewünschten Menüpunkt wählen

Verbindungsaufbau
Conciergeruf*
Internrufe*
Vorzugsstürstation
Beenden

**Menüpunkt „Conciergeruf“**

- Menüpunkt „Conciergeruf“ auswählen.

Die Verbindung zum Concierge wird aufgebaut. Zum Beenden der Verbindung den Hörer auflegen.

**Menüpunkt „Internruf“**

- Menüpunkt „Internruf“ auswählen.

Auf dem Display erscheint eine Liste mit den verfügbaren Teilnehmern.

- Teilnehmer auswählen.

Die Verbindung zum gewünschten Teilnehmer wird aufgebaut. Zum Beenden der Verbindung den Hörer auflegen.

### Menüpunkt „Vorzugstürstation“

- Menüpunkt „Vorzugstürstation“ auswählen.

Es wird eine Verbindung zu der eingestellten Vorzugstürstation aufgebaut; eine Auswahl einer anderen Türstation ist nicht möglich. Auf dem Display erscheint das Kamerabild der Türstation.



**Hinweis:**

Die jeweilige Vorzugstürstation kann in der IP Inbetriebnahme Software festgelegt werden.

- TÖ-Taste betätigen, um Türöffner auszulösen oder Lichttaste betätigen, um das Licht einzuschalten (hierfür ist das IP Schaltgerät 1 9581 00 notwendig).



**Hinweis:**

Die alle mit \* gekennzeichneten Menüpunkte müssen vorher bei der Inbetriebnahme eingerichtet worden sein.

### Bedienung bei Ruf von der Türstation

Ein Ruf von der Türstation ertönt.

Der Ruf ton wird wiedergegeben. Die Videoverbindung wird aufgebaut.

- Nehmen Sie den Hörer ab, um das Gespräch entgegen zu nehmen.

### Menüpunkt „Schnelleinstellungen“

Sobald eine Verbindung zu einer Türstation aufgebaut wurde, ist es möglich die wichtigsten Einstellungen zu verändern.

- Betätigen Sie hierzu die Auswahl taste.

Auf dem Display erscheint ein Auswahlliste mit Menüpunkten.

Video
Sprachlautstärke
Helligkeit
Kontrast
Hauptmenü
Beenden

#### Menüpunkt „Sprachlautstärke“

- Menüpunkt „Sprachlautstärke“ auswählen.

Auf dem Display erscheint ein Laufbalken mit der aktuellen Sprachlautstärke.

- Gewünschte Sprachlautstärke mit den Cursortasten einstellen.

Die Einstellungen der Menüpunkte Helligkeit, Kontrast und Farbe werden auf die gleiche Weise vorgenommen.



### **Menüpunkt „Hauptmenü“**

Sie gelangen in das Hauptmenü (Bedienung siehe Seite 2).

### **Eingehender Ruf bei bestehender Verbindung**



















Bei bestehender Verbindung zwischen IP Video-Hausstation und Türstation kann ein weiterer Anruf von einer anderen Türstation oder IP Video-Hausstation angenommen werden. In diesem Fall wird auf dem Display eingeblendet: „Anklopfen von: Türstation“.







➤ Legen Sie den Hörer auf, um das bestehende Gespräch zu beenden.

Der Ruf wird erneut signalisiert.

➤ Nehmen Sie den Hörer ab, um das Gespräch entgegen zu nehmen.

## Bedienung mit den Tasten

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 Rufsignal auslösen (Klingeln)		 Rufton ertönt und blinkt
 Türöffner betätigen	 Drücken	 Türöffner schaltet
 Sprechverbindung herstellen		 Zum Sprechen Hörer abheben
 Sprechverbindung abbrechen		 Hörer auflegen Sprechverbindung abgebrochen
 Rufsignal ab-/einschalten (Rufabschaltung)	 Kurz drücken	 Leuchtet
	 Kurz drücken	 Rufton ertönt
 Zusatzfunktion schalten (z.B. Treppenhauslicht) <sup>1)</sup>	 Hörer abheben, drücken	 Schaltgerät schaltet

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 <p>Videobild manuell einschalten <sup>2)</sup></p>	 <p>Beliebige Steuertaste drücken</p>	 <p>Videobild eingeschaltet</p>
	 <p>Beliebige Steuertaste drücken</p>	 <p>Videobild abgeschaltet</p>
Sonderfunktion	 <p>Drücken</p>	<p>z.B. Türöffnerautomatik, Schaltbefehle, Rufweiterleitung<sup>3)</sup></p>

- 1) Optional mit IP Schaltgerät 1 9581 00, z. B. Licht schalten.
- 2) Nur bei Einschaltberechtigung und zugeordneter Vorzugstürstation.
- 3) Sonderfunktionen müssen bei der Inbetriebnahme eingerichtet werden (Informationen zu den möglichen Funktionen erhalten Sie in der IP Inbetriebnahme Software).

